



Kit Alarma Blaupunkt SA 2500

Características:

- Sistema de seguridad de elevada tecnología que permite detectar y avisar en caso de intento de intrusión en la vivienda. No necesita conexión a central receptora de alarmas ya que dispone de la aplicación gratuita Blaupunkt Connect2Home, App que le permitirá controlar la alarma desde su Smartphone ahorrándose cuotas mensuales.
- Solución 100% inalámbrica de alta calidad muy fácil de instalar y configurar con la ayuda del manual del usuario. (DIY) Instálelo usted mismo!
- Funcionamiento de la alarma vía GSM (tecnología móvil) mediante tarjeta SIM. Este sistema permite avisos vía SMS y/o llamadas por voz.
- Conozca en cada momento a través de su Smartphone el estado de seguridad de su casa, apartamento u oficina y reaccione inmediatamente en caso necesario.

Especificaciones Técnicas:

- Es necesaria una tarjeta SIM para un correcto funcionamiento.
- 100% inalámbrico para una fácil instalación.
- Audio bidireccional en caso de alarma.
- Puede memorizar hasta 30 accesos.
- Funciones de domótica: Los Electrodomésticos se pueden activar de forma automática.
- Todos los sensores vienen pre-configurados al panel de control de la alarma.
- Fuente de alimentación: Alimentador de 12V 1A.
- Características de la batería: batería de 4.8V 600mAh Ni-MH x 4, tiempo de recarga 72 horas.
- Autonomía de la batería: 18 horas.
- Volumen de la sirena interna: 96 dB a 1m.
- Radiofrecuencia: 868.35 MHz.

- Alcance inalámbrico: más de 300 metros en espacio abierto (30 metros en ambiente doméstico).
- Temperatura ambiente: -10 °C a +45 °C.
- Humedad: hasta 85% sin condensación.
- Configurable a través de la App Connect2Home de Blaupunkt (Android o iOS / Apple).
- Elección de avisos entre SMS y / o alarma por voz.
- Peso del producto: 1400g.
- Dimensiones: 8,5 x 3,4 x 28,5 cm.
- Color: Blanco.
- Referencia del fabricante: SA2500 KIT.
- Código EAN: 4054512000016.

Contenido:

El Kit se compone de Panel de Control, Detector de Movimiento (IR-S1L), Detector de Puerta /Ventana (DC-S1) y Mando a distancia (RC-S1). Todos los accesorios para el montaje y las baterías están incluidos. Manual de instrucciones en español.

Garantía: 2 años